



Инв. № подл.




1 Перечень элементов см. ОЭТ.368.700 ПЭЗ.
2 Клеммы предназначены для подключения блок-контактов электрических аппаратов с которыми необходимо реализовать блокировку.
3 Уставка на термостате SK1 -15 °C


Формат А3




- | |
|--|
| Выключатель цепей автоматического обогрева |
| Цепи антиконденсатного обогрева |
| Цепи автоматического обогрева шкафа |
| Лампа "Включено" |
| Лампа "Отключено" |
| Освещение шкафа |



Розетка



- | | |
|---|--------------|
| Блокировка =220 В | Сигнализация |
| Реле дистанционного оперирования "Включить" =220 В | |
| Реле дистанционного оперирования "Отключить" =220 В | |
| Выключатель защиты двигателя отключен | |
| Выключатель цепей управления отключен | |
| Выключатель цепей обогрева отключен | |
| Дистанционное управление | |
| Местное управление | |
| Уставка -20 °C | |



SA1 (CS10-12.024FU9.06)					
Секции	Контакты	Положение выходного вала прибора			Положение контактов 0°
		-90°	0°	90°	
I	1-2	X			1 2
	4-3			X	4 3
II	5-6	X			5 6
	8-7			X	8 7
III	9-10	X			9 10
	12-11			X	12 11
IV	13-14	X			13 14
	16-15			X	16 15
V	17-18	X			17 18
	20-19			X	20 19
VI	21-22	X			21 22
	24-23			X	24 23
VII	25-26	X			25 26
	28-27			X	28 27
VIII	29-30	X			29 30
	32-31			X	32 31
IX	33-34	X			33 34
	36-35			X	36 35
X	37-38	X			37 38
	40-39			X	40 39
XI	41-42	X			41 42
	44-43			X	44 43
XII	45-46	X			45 46
	48-47			X	48 47
Маркировка		Откл.	0	Вкл.	

SA2 (CS10-02.002FU9.13)		
Соединение контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2		X
4-3	X	
5-6		X
8-7	X	
	МУ	ДУ
	-45°	45°

SA3 (CS10-02.024FU3.12S)					
Секции	Контакты	Положение рукоятки			Положение контактов 0°
		-30°	0°	30°	
I	1-2	X			1 2
	4-3			X	4 3
II	5-6	X			5 6
	8-7			X	8 7
Маркировка		Откл.	0	Вкл.	

SA4 (CS10-01.026FU4.10)				
Секции	Контакты	Положение рукоятки		Положение контактов 0°
		0°	45°	
I	1-2	X		1 2
	4-3		X	4 3
Маркировка		Откл.	Вкл.	